


# FLOOD Kompakt (FK)




LED Strahler als Sicherheitsleuchte - Abstandstabellen für ebene Fluchtwege:

FK-E220 15W4



FK-E220 30W4



Zentrale Versorgung (230V AC) <b>FK-E220 15W4</b> Lichtstrom im Netzbetrieb : 1650Lm							Zentrale Versorgung (216V-DC) <b>FK-E220 15W4</b> Leistung 1 = 7W (BLF 40%) 825Lm							Zentrale Versorgung (216V-DC) <b>FK-E220 15W4</b> Leistung 2 = 17W(BLF100%) 1790Lm						
höhe [m]							höhe [m]							höhe [m]						
3,00	5,5	12,9	10,9	11,2	4,8		3,00	5,2	12,4	12,5	12,7	5,4		3,00	5,5	12,9	13,1	13,4	5,7	
6,00	8,8	20,7	21,1	21,5	9,1		4,50	6,4	15,2	15,5	15,8	6,7		6,00	9,0	21,2	21,6	22,0	9,3	
9,00	10,4	25,5	25,9	26,4	10,8		6,00	7,2	17,6	17,9	18,3	7,6		9,00	10,7	26,2	26,6	27,0	11,1	
12,00	10,9	28,9	29,4	29,9	11,4		7,50	7,7	19,5	19,9	20,3	8,1		12,00	11,4	29,7	31,2	31,7	11,9	
15,00	9,9	29,2	29,8	30,4	10,3		9,00	7,8	20,9	21,3	21,8	8,2		15,00	11,3	31,7	32,3	32,9	11,7	
18,00	9,4	30,1	31,2	32,3	9,8		10,50	7,6	21,6	22,2	22,8	8,1		18,00	10,3	32,4	33,1	33,8	10,7	
20,00	7,9	30,6	31,2	31,9	8,2		12,00	7,1	21,9	22,5	23,2	7,6		20,00	9,1	32,3	32,9	33,6	7,3	
22,00	5,3	29,6	31,2	30,9	5,5		15,00	4,6	21,3	22,0	22,7	5,3		22,00	7,1	31,6	32,2	32,9	7,3	

Zentrale Versorgung (230V AC) <b>FK-E220 30W4</b> Lichtstrom im Netzbetrieb : 3100Lm							Zentrale Versorgung (216V-DC) <b>FK-E220 30W4</b> Leistung 1 = 14W (BLF 40%) 1790Lm							Zentrale Versorgung (216V-DC) <b>FK-E220 30W4</b> Leistung 2 = 32W(BLF100%) 3970Lm						
höhe [m]							höhe [m]							höhe [m]						
3,00	5,7	13,1	13,3	13,6	5,8		3,00	5,7	13,1	13,3	13,6	5,8		3,00	5,7	13,2	13,4	13,6	5,8	
6,00	10,3	24,2	24,6	25,0	10,7		5,00	8,3	19,4	19,7	20,0	8,5		6,00	11,0	25,6	26,0	26,4	11,3	
10,00	13,4	32,0	32,4	32,9	13,7		8,00	10,4	25,1	25,3	25,6	10,5		10,00	14,4	34,0	34,4	34,8	14,6	
14,00	15,0	37,7	38,1	38,5	15,2		10,00	10,4	26,0	27,0	28,1	10,6		14,00	16,5	40,5	40,8	41,1	16,6	
18,00	15,2	41,4	41,8	42,2	15,4		13,00	11,7	31,2	31,2	31,3	11,7		18,00	17,3	45,0	45,2	45,4	17,3	
22,00	14,2	43,1	43,4	43,7	14,5		16,00	11,2	32,7	32,7	32,8	11,1		22,00	17,0	47,8	47,9	48,0	17,0	
26,00	11,6	43,0	43,3	43,6	12,1		18,00	10,3	33,1	33,0	33,0	10,2		26,00	15,6	49,0	49,0	49,0	15,6	
30,00	6,0	41,0	41,4	41,8	7,1		22,00	6,5	32,0	31,9	31,8	6,5		30,00	12,8	48,6	48,6	48,5	12,8	


Die Werte basieren auf folgenden Parametern:

Wartungsfaktor:	0,8	Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	1.00 lx	Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	40:1	Breite des Rettungsweges:	2,0 m