


CONTURA CL

Rettungszeichenleuchte aus Metall



- Leuchte aus verzinktem Stahlblech
- ansprechende Optik im modernem, kubischen Design
- 2 Größen für 25m und 34m Erkennungsweite
- Piktogramm-Set (ansteckbar) für Fluchtwegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- Gehäuseteile rastend für Schnellmontage
- erweiterndes Zubehör für Befestigung als Ausleger oder Zentral-Pendel
- LED Leuchtmittel in Lichtfarbe 4000K für normkonforme Ausleuchtung
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik mit modernster Ladetechnik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Blende: weiß (RAL 9016) / RAL nach Vorgabe
Displayscheibe: Acrylglas
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP32
Schutzklasse: I
Montage: Wandanbau, Deckenanbau
Maße (LxTxH): 258 x 53 x 76 mm (Gehäuse CL6)
240 x 128 x 10 mm (Scheibe CL6)
Maße (LxTxH): 383 x 53 x 76 mm (Gehäuse CL8)
320 x 173 x 10 mm (Scheibe CL8)

Zubehör

(für Deckenmontage): Zentralpendel, Kettenbefestigung,
Pikto-Set Ausleger (90° gedreht)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel: LED ca. 1,2W
Anschlussleistung AC: 4,6VA
Anschlussleistung DC: 1,9W

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
Leuchtmittel CL6: 12 * LED 0,1W / 1,2W
CL8: 18 * LED 0,075W / 1,2W
Leistungsaufnahme:
AX3/AX8 DS max. 9,0VA
BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
CONTURA - Metall-Gehäuse weiß für Deckenmontage, IP32, für zentrale Versorgung 230V AC/DC							
Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²		CL6 1 D E220 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,075W	200cd/m²	N	100 %	200cd/m²		CL8 1 D E220 SN 20
Zum Anschluss an LPS260			J		240-480 lm		ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, MU05, MSÜ etc.)							ersetze E220 mit C*220
CONTURA - Metall-Gehäuse weiß für Deckenmontage, IP32, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb							
Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40% LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CL6 1 D AX3 SN 20
Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,075W	200cd/m²	J	100 %	200cd/m²	8h BFL40% LiFePO4 3,2V 1,6Ah	CL8 1 D AX3 SN 20
DLI Fernüberwachung - Kabel gebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)							ersetze AX mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)							ersetze AX mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface							WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage und manuelle Testauslösung über Handy-App						LiFePO4 3,2V 4,8Ah	ersetze AX3 SN mit WL3 LN
CONTURA - Option (alle Ausführungen)							
Leuchte für Wandmontage							ersetze 1D durch 1W


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen


CL6 Wandmontage




CL6 Ausleger hochkant



CL8 Wandmontage



CL8 Ausleger hochkant




Piktogramm-Folien-Set:



CL6 Deckenmontage




Kettenbefestigung



CL8 Deckenmontage



Zentral Pendel



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Piktogrammset 24 (CL6)	897402425	Universal-Baldachin (Decke) mit seittl. Kabeleinführungen für 100-600	ersetze UM mit UD
Piktogrammset 24 (CL8)	897403425	Universal-Baldachin (Kettenösen) mit seitlichen Kabeleinführungen	ersetze UM mit UK
Piktogrammset 63 (Ausleger) (CL6)	897403435	Universal-Baldachin (Zentral-Pendel 50cm) mit seittl. Kabeleinführungen	ersetze UM mit P5
Piktogrammset 63 (Ausleger) (CL8)	897403436	Universal-Baldachin (Zentral-Pendel 100cm) mit seittl. Kabeleinführungen	ersetze UM mit P10
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70